RCNP研究会「格子QCD実践入門」
2004年1月14日

格子QCD実践入門 1

格子QCDとモンテカルロ法

格子ゲージ理論

- ユークリッド連続空間を格子で区切って捉える

$$S_G(U) = \frac{6}{g^2} \sum_s \sum_{\mu < \nu} \left\{ 1 - \frac{1}{3} \text{ReTr} U_{\mu\nu}(s) \right\}$$

$$U_{\mu\nu}(s) = U_\mu(s) U_\nu(s + \hat{\mu}) U_\mu^\dagger(s + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(s)$$

漸近的自由性：

$$a \rightarrow 0 \iff g \rightarrow 0$$

格子間隔

ゲージ結合定数

超大次元での積分

- モンテカルロ積分（重要サンプリング法）

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \int DU \mathcal{O} e^{-S(U)}$$

$\exp(-S(U))$ を重みとした期待値

配位 $\{U\}$ を $\exp(-S(U))$ に比例した確率で生成

⇒ “熱平衡”に達した配位

$$\langle \mathcal{O} \rangle \simeq \frac{1}{N} \sum_k^N \mathcal{O}(U^{(k)})$$

マルコフ連鎖

- ゲージ配位{U}を順次発生させるために
 - ★ 現世代のゲージ配位{U}から次世代のゲージ配位{U'}を発生させる。 $U \rightarrow U'$
 - ★ 与えられたゲージ配位{U'}を得られる確率が前世代にのみ依存して、それ以前の経歴には依存しない。
- 遷移確率 $P(U \rightarrow U')$ によって記述される。

遷移確率

- マルコフ連鎖 $U \rightarrow U'$ の遷移確率を $P(U \rightarrow U')$ とする。

$$1 \geq P(U \rightarrow U') \geq 0, \quad \sum_{U'} P(U \rightarrow U') = 1$$

- マルコフ連鎖上の配位 $\{U\}$ から得られる次世代の配位の全確率分布は

$$\tilde{\rho}(U') = \sum_U P(U \rightarrow U') \rho(U)$$

定常確率分布

- “平衡”(定常確率)に達したとき $\rho_{\text{eq}}(U) \propto e^{-S(U)}$

$$\rho_{\text{eq}}(U') = \sum_U P(U \rightarrow U') \rho_{\text{eq}}(U)$$

- 微細平衡条件は上記を満足する(十分条件)

$$P(U \rightarrow U') \rho_{\text{eq}}(U) = P(U' \rightarrow U) \rho_{\text{eq}}(U')$$

⇒⇒ メトロポリス法

マルコフ過程によって定常確率分布に近づく

(証明)

$$\tilde{\rho}(U') = \sum_U P(U \rightarrow U') \rho(U) \quad D_{\text{old}} \equiv \sum_U |\rho(U) - \rho_{\text{eq}}(U)|$$

$$D_{\text{new}} \equiv \sum_{U'} |\tilde{\rho}(U') - \rho_{\text{eq}}(U')|$$

$$= \sum_{U'} \left| \sum_U P(U \rightarrow U') \rho(U) - \sum_U P(U \rightarrow U') \rho_{\text{eq}}(U) \right|$$

$$\leq \sum_U \sum_{U'} P(U \rightarrow U') |\rho(U) - \rho_{\text{eq}}(U)|$$

$$= D_{\text{old}}$$

前世代より次世代の確率分布は定常確率分布に近い

メトロポリス法

□ 微細平衡条件を課す

$$P(U \rightarrow U')e^{-S(U)} = P(U' \rightarrow U)e^{-S(U')}$$

□ アルゴリズム

1. 配位{U}を元にランダムな手続きで新しい配位{U'}を選び出す。
2. $\Delta S = S(U) - S(U')$ を計算。
3. $[0, 1]$ に一様に分布した乱数Rを発生。
 - もし $R < \exp(\Delta S)$ ならば → 新しい配位を採用
 - もし $R > \exp(\Delta S)$ ならば → 新しい配位を棄却
4. 繰り返す

実習課題 1

- “熱平衡”に達したゲージ配位を生成せよ。
 - 格子サイズ： $4 \times 4 \times 4 \times 16$
 - ゲージ結合定数： $\beta = 5.65$

参考文献

- “Quarks, gluons and lattices”,
M. Creutz (Cambridge)
- “Lattice gauge theories - An introduction”,
H. J. Rothe (World Scientific)
- “Quantum fields on a lattice”,
I. Montvay and G. Münster (Cambridge)

Auto correlation